

## AK-9 Hi-Power Amplifier with Digital ECHO Karaoke System



250W + 250W

二聲道 數位迴音卡拉OK綜合擴大機

- 特別升級專業級麥克風音質擴展，迴音效果。
- 創新設計-微電腦多功能記憶設定。
- 三組音訊輸入，三組影像同步切換控制。
- 具備數位光纖及同軸輸入。
- 支援手機、平板等數位載具藍芽無線配對連線播放功能。
- 四組麥克風輸入，音量獨立調整。
- 一組麥克風訊號輸出，可供各品牌點歌機錄音及評分專用。
- 雙重喇叭保護模式(直流、短路保護線路)。
- 左右聲道功率輸出視窗顯示。
- 一組SUB訊號輸出，支援加裝主動式超低音喇叭。
- 一組10倍放大混音輸出，支援功率後級擴大機使用。



建議售價：NT\$.32,000

輸出功率	250W+250W
總諧波失真 (8Ω)	< 0.004%
頻率響應	20Hz ~ 20KHz
輸入靈敏度	150mV / 47KΩ
訊號雜音比	> -75dB (入力端子短路時)
音質可變範圍	高音 Treble: 10KHz ±10dB 中音 MID : 1KHz ±10dB 低音 Bass : 100Hz ±10dB
麥克風音質可變範圍	高音 Treble: 10KHz ±6dB 中音 MID : 1KHz ±6dB 低音 Bass : 100Hz ±6dB
迴音混音模式	Digital Delay
消耗電力	480W
額定電源電壓	(交流) AC110V ~ 60Hz
尺寸 (含腳、腳釘、腳子)	寬(W) 43cm x 高(H) 14.9cm x 深(D) 38.1cm
總重量	10.5KG

【為求產品精進，故不斷研究，功能、規格若有修改，以實際產品為準，恕不另通知】